



moto g04		
Nome do produto para utilização em Marketing		
moto g04		
Proposta de valor - Frase vendedora		
		
Cor	Grafite	
Model	XT2421-1	
Descrição Nota Fiscal	MOTO G04 4/128, TERMINAL PORTÁTIL DE TELEFONIA CELULAR, MODELO XT2421-1 - GRAFITE	
Canal	EAN	Part Number
Retail	7892597353699	PB110000BR
Retail - Manaus	7892597353699	PB110004BR
Retail - PCBA	7892597353699	PB110006BR
Dimensões do aparelho		
Altura (mm)	163,49	
Largura (mm)	74,53	
Espessura (mm)	7,99	
Peso (g)	178,8	
Conteúdo do kit		
01 TELEFONE		
01 MANUAL		
01 CABO USB-A / USB-C		
01 CARREGADOR DE PAREDE		
01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP		

Principais características	
Beleza em alta definição	
Superbrilho na supertela de 6,6" com 90 Hz	
RAM Boost: faça tudo ao mesmo tempo com 4 GB + 4 GB de RAM	
Sensor de impressão digital lateral e Desbloqueio facial	
Câmera com Inteligência Artificial e Night Vision	

		
Cor	Coral	
Model	XT2421-1	
Descrição Nota Fiscal	MOTO G04 4/128, TERMINAL PORTÁTIL DE TELEFONIA CELULAR, MODELO XT2421-1 - CORAL	
Classificação Fiscal	85171300	
Certificado Anatel	20531-23-00330	
Canal	EAN	Part Number
Retail	7892597353736	PB110003BR
Retail - Manaus	7892597353736	PB110005BR
Retail - PCBA	7892597353736	PB110007BR

Dimensões Gift Box	
Altura (mm)	173
Largura (mm)	93
Profundidade (mm)	43
Peso (g)	300

Caixa Master	
Unidades	10
Altura (mm)	547
Largura (mm)	118
Profundidade (mm)	201
Peso (kg)	3,5

Tela	
Tamanho da Tela	6,6"
Resolução da Tela	HD+ (720 x 1600)
Característica da Tela	IPS 90 Hz 500 Nits
Proporção da Tela	20:9
Densidade de Pixels da Tela	269 ppi
Número de cores da Tela	16 M

Performance	
Sistema Operacional	Android 14
Processador	Unisoc T606 (1,6 GHz Octa-Core)
GPU	ARM Mali-G57 1-Core
Armazenamento Total*	128 GB
Armazenamento Disponível	114 GB
Memória RAM	4 GB + 4 GB RAM Boost*
Modelo SIM Card (Chip)	Nano SIM (4FF)
Memória Externa	Micro SD 1 TB
Entrada do Chip	Dual Chip + SD Card

Câmera frontal	
Câmera Frontal	5 MP
Câmera Principal Frontal	5 MP Lente 77° Abertura f/2.2
-	-
Flash Frontal	Na Tela
Formato de Gravação de Vídeo	.mp4
Resolução de Gravação de Vídeo	Full HD (30 fps)

Bateria	
Bateria	5000 mAh
Tipo de Conector	USB-C
Tipo de Carregador	Carregador Rápido 10 W
Carregamento Wireless	-

Câmera traseira		
Câmeras Traseiras	16 MP	
Camera Principal	16 MP Lente 80° abertura f/2.2	
-	-	
Zoom Digital	4x	
Zoom Óptico	Não	
Zoom Combinado	Não	
Flash	Sim LED	
Foco	Auto Foco AF	
Formato de Gravação de Vídeo	.mp4	
Resolução de Gravação de Vídeo	Full HD (30 fps)	
Recursos de Câmera	Night Vision	

Conectividade	
Bluetooth	Bluetooth® 5.0
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz e 5 GHz
GPS	GPS, AGPS, LTPP, SUPL, Glonass, Galileo
NFC*	Não
Ready for*	Não
Rádio FM	Sim
TV Digital*	Não
Entrada P2 Fone de Ouvido	Sim
Microfone	1 Microfone
Alto-falante	1 Alto-falante Dolby Atmos
Bandas*	2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G - LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B26/B29/B38/B40/B66
5G	-

Sensores	
Acelerômetro Proximidade Luz Ambiente Bússola Desbloqueio Facial Impressão Digital lateral	

Gastos	
Lanterna rápida Captura de tela com três dedos	

Experiências Motorola	

Termos Legais	
Algumas funções, serviços e aplicativos dependem de acesso à internet ou outro tipo de sinal. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicáveis. A venda pode estar sujeita às políticas do seu provedor de acesso, incluindo assinatura de contrato de permanência mínima. Informações sobre duração de bateria são aproximadas e se baseiam em um perfil médio padrão de uso misto. Mais informações sobre características e restrições em www.motorola.com.br/aviso/legais . A memória indicada corresponde à memória total não formatada, a capacidade disponível para o usuário é menor. Este produto atende às exigências técnicas e legais relacionadas à exposição à Rádio Frequência. O nome MOTOROLA e o logotipo M estilizado são marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Todas as demais marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários. © 2023 Motorola Mobility LLC.	

Disclaimer	
Esta página contém informações importantes como características, cuidados de uso e limitações sobre o seu smartphone. Para mais informações sobre funcionalidades e especificações técnicas de cada modelo, recomendamos que verifique também a página específica do produto ou entre em contato com a nossa Central de Atendimento Motorola: Capitais e regiões metropolitanas: 4002-1244 ou Demais localidades: 0800-773-1244	

[Armazenamento] O armazenamento total indicado, também conhecido como memória ROM, corresponde à capacidade física total (bruta) do circuito de memória existente no dispositivo. O armazenamento interno disponível para o usuário, de maneira similar a outros equipamentos como computadores, é inferior à capacidade física total devido a diversos fatores como formatação, organização da estrutura lógica do componente para uso pelo sistema operacional, espaço ocupado pelo sistema operacional e necessário para funcionamento do smartphone, aplicativos, conteúdos, dados instalados, bem como espaço reservado necessário para atualizações do sistema operacional. A capacidade aproximada disponível para o usuário no aparelho comercializado (antes de sua configuração pelo usuário) pode ser encontrada nas especificações detalhadas disponíveis na página específica do produto que pode ser encontrada em www.motorola.com.br

[Bateria] Todas as informações referentes à duração da bateria são aproximadas e se baseiam em um perfil médio padrão de uso misto. O perfil de uso misto se baseia em dispositivos Motorola, com um cartão SIM, nas principais redes 4G LTE com excelente cobertura e inclui tempos de uso e espera. Configurações padrão de fábrica são aplicadas ao perfil misto para estimativa do desempenho de bateria. O desempenho real pode variar dependendo de muitos fatores, incluindo intensidade do sinal, configuração da rede, idade da bateria, temperatura de operação, recursos selecionados, configurações do dispositivo, serviços de voz, dados e outros padrões de uso de aplicativos.

[Carregador] A taxa de carregamento diminui à medida que a carga da bateria aumenta. Os valores referentes ao tempo de carga e tempo de uso se aplicam para a condição em que a bateria esteja quase esgotada.

[NFC] O aplicativo deve ser compatível. Requer autorização da impressão digital para compra.

[Descarte de produto] Para o descarte correto do aparelho, encaminhe-o ao Serviço Autorizado Motorola mais próximo. Descartar produtos eletrônicos em lixo comum pode causar danos ao meio ambiente.

[Rádio FM] Algumas funções, serviços e aplicativos dependem de rede de dados, sinal de TV digital ou rádio FM para funcionar e podem não estar disponíveis em todas as regiões. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicáveis. Aparelhos com suporte a TV Digital incluem uma antena que pode ser utilizada para melhorar a recepção de sinal. Fones de ouvido com fio podem ser utilizados para melhorar a recepção de sinal de TV Digital ou rádio FM nos aparelhos com suporte a estas funcionalidades. Todas as funções, características e outras especificações técnicas do produto dependem do modelo do smartphone e estão sujeitas a alterações sem aviso ou outras obrigações. Contate seu provedor de serviços e de produto para maiores detalhes.

[Bandas] Aparelho compatível com a tecnologia 5G (frequências descritas na página do produto). Requer SIM (chip) com serviço 5G habilitado. Consulte as operadoras sobre planos de serviço, prazos e disponibilidade da tecnologia 5G. A disponibilidade da rede e bandas de operação suportadas pelo dispositivo estão sujeitas a variação dependendo do país, do provedor de rede e do plano de dados contratado pelo usuário.

RAM Boost (Otimização da RAM) é um recurso que visa expandir a memória RAM utilizando parte do armazenamento interno, ajudando na performance do smartphone durante o uso de vários aplicativos ao mesmo tempo, otimizando multitarefas. Requer o uso de armazenamento interno como memória virtual, diminuindo o espaço disponível, em troca da expansão da memória RAM. Função ativada por padrão. A memória RAM física disponível é menor devido ao sistema operacional, software e outras funções, e pode mudar com atualizações de software.