moto g24

e do produto para utlização em Marketing osta de valor - Frase vendede



•		
Cor	Verde	
Canal	EAN Part Number	
Retail	7892597353880	PB1L0007BR
Retail - Manaus	7892597353880	PB1L0008BR
Retail - PCBA	7892597353880	PB1L0009BR

Conteúdo do kit	
01 TELEFONE	
01 MANUAL	
01 CABO USB-A / USB-C	
01 CARREGADOR TURBOPOWER™ 20 W	
01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP	

	Balanda da consederántesa	
	Principais características	
	Beleza em alta definição	
RAM Bo	ost: faça tudo ao mesmo tempo com 4 GB + 4 GB de RAM	
Fotos nítidas com Night Vision e Inteligência Artificial		
Superbrilho na supertela de 6,6" com 90 Hz		
Experiência de shows com som Dolby Atmos®		

8			
	Rosa		
EAN	Part Number		
7892597353828	PB1L0001BR		
7892597353828	PB1L0003BR		
7892597353828	PB1L0006BR		
	EAN 7892597353828 7892597353828		

Modelo	XT2423-6
Descrição Nota Fiscal	MOTO G24 4/128, TERMINAL PORTATIL DE TELEFONIA CELULAR, MODELO XT2423-6 - [COR]
Classificação Fiscal	85171300
Certificado Anatel	20667-23-00330

Dimensões do aparelho		
Altura (mm)	163,49	
Largura (mm)	74,53	
Espessura (mm)	7.99	
Peso (g)	181	

Altura (mm)

Largura (mm)

Profundidade (mm) Peso (kg)

Largura (mm)	93	
Profundidade (mm)	43	
Peso (g)	300	
Caixa Master		
Unidades	10	
Altura (mm)	547	

118 201

3.5

Tela	
Tipo de Tela	=
Tamanho da Tela	6,6"
Resolução da Tela	HD+ (720 x 1600)
Característica da Tela	IPS 90 Hz 500 Nits
Proporção da Tela	20:9
Densidade de Pixels da Tela	269 ppi
Número de cores da Tela	16 M
Brilho (HBM)	500 Nits

Performance		
Sistema Operacional	Android 14	
Processador	Helio G85 (2,0 GHz Octa-Core)	
GPU	ARM Mali-G52 MC2	
Armazenamento Total*	128 GB	
Armazenamento Disponível		
Memória RAM	4 GB + 4 GB RAM Boost*	
Modelo SIM Card (Chip)	Nano SIM (4FF)	
Memória Externa	Micro SD 1 TB	
Entrada do Chip	Dual Chip + SD Card	

Câmera frontal	
Câmera Frontal	8 MP
Câmera Principal Frontal	8 MP Lente 78° Abertura f/2,0
-	-
Flash Frontal	Na Tela
Formato de Gravação de Vídeo	.mp4
Resolução de Gravação de Vídeo	Full HD (30 fps)

Bateria	
Bateria	5000 mAh
Tipo de Conector	USB-C
Tipo de Carregador	TurboPower™ 20 W
Carregamento Wireless	-

Câmera traseira	
Câmeras Traseiras	50 MP + 2 MP
Camera Principal	50 MP Lente 74° Abertura f/1,8
Câmera Macro	2 MP Lente 86° Abertura f/2,4
	-
-	-
Zoom Digital	4x
Zoom Óptico	Não
Zoom Combinado	Não
Flash	Sim LED
Foco	Auto Foco AF
Formato de Gravação de Vídeo	.mp4
Resolução de Gravação de Vídeo	Full HD (30 fps)
Recursos de Câmera	Night Vision Câmera Lenta

Bluetooth® 5.0
802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz e 5 GHz
GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo
Não
Não
Sim
Não
Sim
1 Microfone
2 Alto-falantes Dolby Atmos
2G - GSM 850900/1800/1900 MHz 3G - WCDMA 850900/1700/1900/2100 MHz 4G - LTE 81/82/83/84/6587/80/6138/26/628/838/840/866

Sensores
Acelerômetro Proximidade Luz Ambiente Giroscópio Bússola Desbloqueio Facial Impressão Digital lateral
Gestos
Camera instantânea Barra Lateral Lanterna râpida Captura de tela com três dedos
Experiências Motorola

Algumas funções, serviços e aplicativos dependem de acesso à internet ou outro tipo de sinal. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicáveis. A venda pode estar sujeita às políticas do seu provedor de acesso, incluíndo assinatura de contrato de permanência mínima. Informações sobre duração de bateria são aproximadas e se baseiam em um perfil médio padrão de uso misto. Mais informações sobre características e restrições em www.motorola.com. br/avisoslegais. A memória indicada corresponde à memória total não formatada, a capacidade disponível para o usuladir o emenor. Este produto atende às exigências técnicas e legais relacionadas à exposição à Rádio Frequência. O nome MOTOROLA e o logotipo M estilizado são marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC.

Todas as demais marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários. © 2022 Motorola Mobility LLC.

Disclaimers

[Armazenamento] O armazenamento total indicado, também conhecida como memória ROM, corresponde à capacidade física total devido a diversos fatores como formatação (organização da estrutura. [ógica do componente para uso pelo sistema operacional], espaço ocupado pelo sistema operacional e necessário para funcionamento do smartphone, aplicativos, conteúdos, dados instalados, bem como espaço reservado necessário para atualizações do sistema operacional. A capacidade aproximada disponível para o usuário no aparelho encontrada nas especificações detalhadas disponíveis na página específica do produto que pode ser encontrada em www.motorola.com.br

[Bateria] Todas as informações referentes à duração da bateria são aproximadas e se baseiam em um perfil médio padrão de uso misto. O perfil de uso misto se baseia em dispositivos Motorola, com um cartão SIM, nas principais redes 4G LTE com excelente cobertura e inclui tempos de uso e espera. Configurações padrão de fábrica são aplicadas ao perfil misto para estimativa do desempenho de bateria. O desempenho real pode variar dependendo de muitos fatores, incluindo intensidade do sinal, configuração da rede, idade da bateria, temperatura de operação, recursos selecionados, configurações do dispositivo, serviços de voz, dados e outros padrões de uso de aplicativos.

[Carregador] A taxa de carregamento diminui à medida que a carga da bateria aumenta. Os valores referentes ao tempo de carga e tempo de uso se aplicam para a condição em que a bateria esteja quase esgotada.

[NFC] O aplicativo deve ser compatível. Requer autorização da impressão digital para compra.

Descarte de produto! Para o descarte correto do aparelho, encaminhe-o ao Servico Autorizado Motorola mais próximo. Descartar produtos eletrônicos em lixo comum pode causar danos ao meio ambiente

[Radio FM] Agumas funções, serviços e aplicalnos dependem de rede de dados, sinal de TV digital ou rádio FM para funcionar a poedem ado rede de dados, sinal de TV digital ou rádio FM para funcionar a procepção de sinal. Fones de ouvido com fio podem ser utilizados para para melhorar a recepção de sinal de TV Digital ou rádio FM para funcionar a processor de produto para maiores detalhes.

Tradic FM Agumas funções, serviços e aplicalhois dependem de rede de dados, sinal de TV digital ou rádio FM para funcionar a recepção de sinal. Fones de ouvido com fio podem ser utilizados para para melhorar a recepção de sinal de TV Digital ou rádio FM para funcionar a recepção de sinal de TV Digital ou rádio FM para funcionar a recepção de sinal de TV Digital ou rádio FM para funcionar a recepção de sinal de TV Digital ou rádio FM para funcionar a recepção de sinal de TV Digital ou rádio FM para funcionar a recepção de sinal de TV Digital ou rádio FM para funcionar a recepção de sinal de TV Digital ou rádio FM para funcionar a recepção de sinal formation a recepção de sinal formation a recepção de sinal de TV Digital ou rádio FM para funcionar a recepção de sinal formation a recepção de sinal formatio

[Bandas Aparelho compative com a tecnologia 5G. A disponibilidade da rede e bandas de operação suportadas pelo dispositivo estão sujeitas a variação dependendo do país, do provedor de rede e do plano de dados contratado pelo usuário.

Mais informações sobre características e restrições em www.motorola.com.br/avisos

The substitution of the su RAM Boxel (Offinização da RAM) é um recurso que visa appardir a memoira RAM utilizando parte a disparação de somanção de a mazenamento interno que visa appardir a memoira RAM utilizando parte a de expansão da memoira RAM. Função atilivada por ipadrão. A memoirir RAM filicação des solidars a qualificação de solidars a comercia recurso que visa appardir a comercia recurso que visa